

Charger

Οδηγίες Χρήσεις για Φορτιστές 42V, 20V, 16V, 12V

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών και την ετικέτα

	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
	CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης
	Παρακαλώ ανακυκλώστε.
	Φορτίστε τη μπαταρία μόνο κάτω από 40°C
	Ειδοποίηση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.
	Διπλή μόνωση για πρόσθετη προστασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε αργότερα ξανά.

1) Περιοχή εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φως των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην

τροποποιείτε ποτέ το φως με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής με γη (γειωμένα) ηλεκτρικά εργαλεία.

- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Φθαρμένο ή χτυπημένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν εργάζεσθε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την χρήση των εργαλείων σε περιοχές με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρελέ διαρροής στην παροχή ρεύματος. Θα μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

4) Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα

- Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.
- Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα εργαλείων κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αντικαταστήστε αμέσως οποιοδήποτε καλώδιο χαλάσει. ▪
- Μην εκθέσετε τον φορτιστή στη βροχή.
- Μην ανοίξετε τον φορτιστή.
- Μην πειράζετε με τα χέρια τον φορτιστή.
- Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	FCLI42021E	FCLI42041E
Τύπος μπαταρίας	42V Li-ion	
Τάση εισόδου φορτιστή/συχνότητα	220-240V~50/60Hz	
Τάση εξόδου	42V	
Ρεύμα εξόδου	2A	4A

Μοντέλο	FCLI2001xy	FCLI20411xy
Τύπος μπαταρίας	20V Li-ion	
Τάση εισόδου φορτιστή/συχνότητα	220-240V~50/60Hz	
Τάση εξόδου	20-21V	
Ρεύμα εξόδου	2A	4A

Μοντέλο	FCLI2034xy	FCLI2082xy	FCLI2064xy
Τύπος μπαταρίας	2x20V Li-ion		6x20V Li-ion
Τάση εισόδου φορτιστή/συχνότη.	220-240V~50/60Hz		
Τάση εξόδου	20-21V		
Ρεύμα εξόδου	4A	4A+4A	4A

Μοντέλο	FCLI1613xy	FCLI12071E
Τύπος μπαταρίας	16V Li-ion	12V Li-ion
Τάση εισόδου φορτιστή/συχνότητα	220-240V~50/60Hz	
Τάση εξόδου	16V	12-13.5V
Ρεύμα εξόδου	1.3A	0.65AA

Μοντέλο	FCLI120502
Τύπος καλώδιο	USB Type-A
Τάση εισόδου φορτιστή/συχνότητα	220-240V~50/60Hz
Τάση εξόδου / Ρεύμα εξόδου	5V/2A
Κατάλληλο με σύνδεση	IUCC01

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
- x (κενό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M) ,y (κενό, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι συγκεκριμένοι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις μπαταρίες για τη σειρά εργαλείων μας .Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο φορτιστή 20 V για μπαταρίες 20 V που ανήκουν σε αυτήν τη σειρά, και αντίστοιχα 12V. Ακατάλληλοι για επαγγελματική χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

- Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στην μπαταρία με την εγκοπή στο φορτιστή και ολισθήστε τη στη θέση της. Πάντοτε να την τοποθετείτε έως το τέρμα, δηλαδή έως ότου ασφαλίσει στη θέση της διαφορετικά δεν θα φορτίζει η μπαταρία.
- Για να αφαιρέσετε την κασέτα της μπαταρίας, τραβήξτε την ολισθαίνοντάς την από το φορτιστή αργά .

Μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν ολισθαίνει με ευκολία, δεν την εισάγετε σωστά.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Συνδέστε τη μπαταρία με το φορτιστή ολισθαίνοντας την μπαταρία στην υποδοχή του φορτιστή.
- Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από την μπαταρία.
- Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει εντελώς προτού τη χρησιμοποιήσετε.

- Η πρόοδος της φόρτισης φαίνεται στις λυχνίες πάνω στη μπαταρία και το φορτιστή.
- Είναι καλύτερο για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου να αποφορτίζονται και να επαναφορτίζονται τακτικά (τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο). Η ιδανική φόρτιση για μακροπρόθεσμη αποθήκευση της μπαταρίας σας ιόντων λιθίου είναι στο 40% της χωρητικότητάς της

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.

Σταθερό πράσινο: έτοιμο για φόρτιση.

Αναβοσβήνει πράσινο: φόρτιση.

Σταθερό πράσινο: φορτίστηκε

Σταθερό κόκκινο: πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία.

Αναβοσβήνει κόκκινο: πρόβλημα στη μπαταρία

Να επιτηρείτε τακτικά το φορτιστή και την μπαταρία όταν είναι σε σύνδεση.

Σημείωση: *εάν η μπαταρία δεν ταιριάζει σωστά, αποσυνδέστε την και επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για το σωστό μοντέλο μπαταρίας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φορτιστή. Μην φορτίσετε άλλη μπαταρία ή μπαταρία που δεν ταιριάζει σωστά στο φορτιστή.*

Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ μετά από συνεχή χρήση του εργαλείου, αφήστε την να κρυώσει και να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη φορτίσετε. Έτσι, εξασφαλίζετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις μπαταρίες σας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της INGCΟ ελέγχονται λεπτομερειακά και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η INGCΟ εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος. **Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 6 μήνες.** Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Εισαγωγείς Ελλάδος**ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.**

Ο.Τ.5Β, Οδός Α8 & 4

Τ.Κ.57022 Σίνδος

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

sales@pimenidis.gr

www.pimenidis.gr

EC Declaration of Conformity

We here with declare:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

This product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declarations.

Description: Battery Charger INGCO

Product type: FCLI120502, FCLI12071E, FCLI1613, FCLI2001E, FCLI2034E, FCLI20411E, FCLI2064, FCLI2082, FCLI42021E, FCLI42041E

European Directives

2014/35/EU

European harmonized standards

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1+A2+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-29:2021+A1:2021+A11:2024

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

For and/on behalf of
Date/Authorized Signature: **INGCO TOOLS CO., LIMITED**
Title of Signatory: **Product Manager**

2025-10-16

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 2025-09-20

Authorized Signature(s)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

2014/35/EU

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

